

4021SA Kullanım Kılavuzu

Yönetici Doğrulama İşlemleri

Önce * tuşuna basılır. "123456" fabrikasyon şifresi girilir. Doğrulama başarılı olacak ve cihazın üst bölümündeki durum ledi mavi yanacaktır. 20 saniye bekledikten sonra ya da # tuşuna basarak çıkış yapılır.

Yönetici Doğrulama Tipini Değiştirme

Yönetici durumunu doğruladıktan sonra önce * daha sonra 1 tuşuna basılır. Uzun düdük sesi ve cihazın durum ledi turuncuya dönecektir. Admin olarak tanıtılacak parmak izi(x2) ya da kart okutulur. Uzun düdük sesi ve mavi led yanacaktır. İşlem tamamlandığında cihaz otomatik olarak yönetici doğrulama durumuna dönecektir.

Uyarı:

- 1.Cihaz maksimum 5 parmak izi ya da kart olarak admin kullanıcısı tanıtılabilir.
- 2.Yönetici sayısı maksimuma ulaştığında yeni kayıt edilen kullanıcılar olursa önce ki kullanıcıların üzerine yazılarak kaydedilecektir.

Yönetici Parolamı Unuttum Ne Yapmam Gerek?

Eğer yönetici parolasını unuttuysanız öncelikle cihazın enerjisini kesin. Cihazın alt vidasını sökerek arka montaj kapağından ayırın. Cihaza enerjisini verin. Cihaz 30 saniye boyunca alarm verecektir. Cihaz alarm vermeyi kestiğinde "*123456" tuşlayın. Cihaz mavi ledi yaktığında tekrar "*123456" tuşlayın ve # 'ye basın. Böylelikle şifreniz sıfırlanmış olacaktır.

Kullanıcı Ekleme ve Silme

Kullanıcı Ekleme

Yönetici doğrulaması yapıldıktan sonra ID No girilir. (Örn:1) Kullanıcı kartı, parmak izi ya da şifre kaydı yapılır.

Kullanıcı Kartı Kaydetmek İçin: Kullanıcı kartını cihaza gösterin.

Parmak İzi Kaydı İçin: Kaydedilecek kullanıcı 2 kere parmağını cihazın parmak izi modülüne bastırması gerekir.

Şifre Kaydı İçin: Kaydedilecek 4 haneli şifre tuşlanır.

Kullanıcı Silme

Yönetici doğrulaması yaptıktan sonra cihaz üzerinden *2 tuşlanır. Silinecek kullanıcının ID No 'su tuşlanır ve # tuşuna basılır. Tüm kullanıcıları silmek için ise yönetici doğrulaması işlemlerini gerçekleştirip *2 0000# tuşlanır.

Kilit Açma Süresini Ayarlamak

Yönetici doğrulaması yapıldıktan sonra *3 tuşlanır. 0-99 arasında kilit açma süresi girilir.